

## Moticam ProS5 Lite

Informations indicatives de [www.conatex.fr](http://www.conatex.fr) du 16.07.2024/DE1

Référence: 1203011



vers la vidéo  
pédagogique

1.422,00 € TTC

Le Moticam Pro S5 Lite offre une résolution de 5MP pour tous les domaines, montrant une sensibilité supérieure pour les situations de faible luminosité en Fluorescence et Polarisation. La lecture des données de l'obturateur Global permet d'accélérer le transfert de données des phénomènes rapides.

### Système prérequis:

Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux ou supérieur. Dualcore 2 GHz - Mémoire RAM 2 Go - Mémoire vidéo min. 512 Mo

### Données techniques:

- Capteur: sCMOS 2/3"
- Zone d'imagerie: 11.1mm (diagonale)
- Résolution de capture: 5MP
- Affichage direct via USB: 2448x2048 ; 1224x1024
- Taille de pixel: 3.45x3.45µm
- Mode de balayage: Progressif
- Transfert de données: USB 3.1
- Max. images par seconde (fps \*): 2448x2048 à 37.5 images/s; 1224x1024 à 88.4 images/s
- Temps d'exposition: 14 µsec à 2 sec
- Sensibilité: 1146mV(G) à 1/30 sec
- Dispositif de support: TWAIN, SDK et pilote DirectShow
- Monture de lentilles: Monture C
- Logiciel Motic Images Plus pour Windows, OSX et Linux. Fonctions: Capture d'images fixes et vidéo, mesure d'images en direct et d'images fixes, réglages d'image, balance des blancs, exposition automatique et manuelle, système d'étalonnage des objectifs individuels

### CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

#### SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines  
Tél +33 (0)3 68 78 13 56  
Fax +33 (0)3 68 78 13 57  
info@conatex.fr · www.conatex.fr

#### DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels  
Phone+32 (0)2 881 04 56  
Fax +32 (0)2 588 06 27  
info@conatex.be · www.conatex.be

## Moticam ProS5 Lite

Informations indicatives de [www.conatex.fr](http://www.conatex.fr) du 16.07.2024/DE1

Référence: 1203011

- Alimentation: 5V (via USB)

Contenu:

Adaptateur CS Ring, câble USB 3.1, lame d'étalonnage 4 points, Motic Images Plus

**CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique**

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

**SIEGE EN FRANCE :**

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines  
Tél +33 (0)3 68 78 13 56  
Fax +33 (0)3 68 78 13 57  
[info@conatex.fr](mailto:info@conatex.fr) · [www.conatex.fr](http://www.conatex.fr)

**DISTRIBUTION IN BELGIUM:**

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels  
Phone+32 (0)2 881 04 56  
Fax +32 (0)2 588 06 27  
[info@conatex.be](mailto:info@conatex.be) · [www.conatex.be](http://www.conatex.be)